Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13z N301z

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Levantando el módulo de memoria



ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en Antes de comenzar.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Extracción del módulo de memoria





- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

Paso 3 — Alinear la muesca





- Alinee la muesca en el módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4 — Deslizando el Módulo de Memoria



- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA