



Reemplazo de la batería del teclado Logitech K750

Utiliza esta guía para extraer y sustituir de...

Escrito por: Carsten Frauenheim



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para extraer y sustituir de forma segura la batería de un teclado inalámbrico Logitech K750 Solar.

Nota: El K750 Solar necesita una pila de botón recargable ML2032* como recambio. Aunque tiene el mismo tamaño y forma que la más común CR2032, las CR2032 no son recargables. También puedes usar una batería recargable LIR2032.**



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [LIR2032 Lithium Ion Rechargeable Batteries](#) (1)

Paso 1 — Apaga el teclado



- Antes de empezar, coloca el interruptor del teclado en la posición de apagado.

Paso 2 — Voltea el teclado



- Dale la vuelta a todo el teclado, con las teclas hacia abajo.

Paso 3 — Levanta la bandeja de la batería



- i** La batería recargable de tipo moneda ML2032 se encuentra en una bandeja en el borde posterior del teclado.
- Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco entre la bandeja de la batería y la superficie superior del teclado.
 - Gira el spudger hacia abajo, hacia la parte superior del teclado, para empezar a sacar la bandeja de su cavidad.

Paso 4 — Quita la bandeja de la batería



- Usa el extremo plano del spudger para empujar la bandeja de la batería hacia fuera y alejarla del teclado.
- ⓘ La bandeja está sujeta por pequeñas "orejas" y puede requerir una cantidad significativa de fuerza para desalojarla.
- Quita la bandeja de la batería.
- ☑ Durante el reensamblaje, empuja firmemente la bandeja de la batería en su ranura hasta que encaje en su sitio.

Paso 5 — Quita la batería



- Empuja la batería hacia fuera de la bandeja para extraerla.
- Ten en cuenta la orientación de la batería: sólo puede entrar en un sentido. Coloca la batería en la bandeja con el lado con el texto y el signo "+" hacia abajo.

⚠ Usa sólo una batería recargable de tipo moneda **ML2032 como reemplazo. Aunque tiene el mismo tamaño y forma que la más común **CR2032**, las CR2032 no son recargables.**

***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.

Lleva tus residuos electrónicos a un [R2 o reciclador certificado por e-Stewards](#).

¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para obtener ayuda en la resolución de problemas.