Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130

Escrito por: Johnathan Hammond

© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Retire los tornillos

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

Paso 2 — Retirar la cubierta de la base

- Deslice la cubierta de la base hacia la parte frontal de la computadora. Levántelo y aléjelo de la computadora.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Desconectar la batería

- Levante el clip negro de liberación del cable para liberar el cable de la batería del conector de la placa del sistema y desconecte el cable de la batería.

Paso 4 — Retire los tornillos de la batería



- Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Levante la bateria

- Levante la batería hacia arriba y lejos de la computadora.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 6 — Cubierta LED

- Comenzando en el lado derecho del sistema, use un escriba de plástico para levantar la cubierta del LED de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Retirar la cubierta del LED

- Halar la cubierta del LED hacia el teclado y retirada de la computadora.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 8 — Módulo de Memoria

- Use las yemas de los dedos para separar los clips de seguridad en cada extremo del conector del

© iFixit — CC BY-NC-SA

módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 9

- Extraiga el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema dibujando el módulo de la placa del sistema en un ángulo de 45 grados.

- Extraiga el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema jalando lo de el módulo de la placa del sistema en un ángulo de 45 grados.

© iFixit — CC BY-NC-SA