Dell Inspiron 11 3169 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Retire el tornillo



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

- Retire el tornillo que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa base.

Paso 2 — Levantando el cable de la pantalla



- Levante el soporte del cable de la pantalla de la placa base.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Despegando la cinta





- Despegue la cinta para acceder al cable de la pantalla.

Paso 4 — Abrir el pestillo



- Abra el pestillo y desconecte el cable de la pantalla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Abrir el pestillo







- Abra el pestillo y desconecte el cable de la placa del sensor de la placa de I / O.

Paso 6 — Despegando la cinta



- Despegue la cinta de las bisagras de la pantalla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Abrir la pantalla



- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

⚠ PRECAUCIÓN: Coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.

Paso 8 — Retire los tornillos



- Coloque la computadora boca abajo sobre una superficie plana.
- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Levantando el ensamblaje de la pantalla



- Levante el ensamblaje de la pantalla del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 10 — Colocando el ensamblaje de la pantalla



⚠ PRECAUCIÓN: Coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.

- Coloque el ensamblaje de la pantalla en el ensamblaje del teclado y reposamanos.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11 — Alinee los orificios para tornillos



- Alinee los orificios para tornillos en las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos en el ensamblaje del teclado y el reposamanos.

Paso 12 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 13 — Deslizando el cable de la placa de I / O





- Dé vuelta la computadora y cierre la pantalla.
- Deslice el cable de la placa de I / O en su ranura en la placa del sistema y presione el pestillo para asegurar el cable.

Paso 14 — Enrutamiento del cable de antena



- Pase el cable de la antena a través de su enrutamiento en el altavoz derecho.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 15 — Deslizando el cable de la placa del sensor





- Deslice el cable de la placa del sensor en su ranura en la placa de I / O y presione el pestillo para asegurar el cable.

Paso 16 — Deslizando el cable de la pantalla



- Deslice el cable de la pantalla en su ranura en la placa del sistema y presione el pestillo para asegurar el cable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 17 — Colocando la cinta



- Colocando la cinta en el cable de la pantalla.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA