Reemplazo del módulo de memoria Dell Inspiron 1318

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Levantando el módulo de memoria



Siga los procedimientos en Antes de comenzar.

AVISO: para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).

AVISO: para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Retire el módulo



- Retire el módulo del conector.

Paso 3 — Alinear la muesca



- Alinee la muesca en el conector del borde del módulo con la pestaña en la ranura del conector.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4 — Deslizando el Módulo



- Deslice el módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si el módulo no hace clic en su lugar, retírelo y vuelva a instalarlo.

NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

© iFixit — CC BY-NC-SA