




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Inspiron 13z 5323


Escrito por: Terrence15



# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.

## Paso 1 — Levantando el módulo de memoria




**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 2 — Extracción del módulo de memoria



- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.


## Paso 3 — Alinear la muesca



**⚠ PRECAUCIÓN:** si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector con la etiqueta "DIMM A" antes de instalar un módulo de memoria en el conector con la etiqueta "DIMM B".

- Alinee la muesca del módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.

## Paso 4 — Instalación del módulo de memoria



- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
- ⓘ **NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.