Reemplazo del conjunto de pantalla Dell Inspiron 14 Gaming 7466

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Desconectar el cable de la cámara



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la cámara de la placa del sistema.

Paso 2 — Pelar el cable de la cámara



- Despegue el cable de la cámara de la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Retire los cables de antena



- Retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 4 — Retire el tornillo



- Retire el tornillo (M2x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Levantar el soporte del cable de la pantalla



- Levante el soporte del cable de la pantalla de la placa base.

Paso 6 — Desconectar el cable de la pantalla



- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla de la placa del sistema.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Despegue el cable de la pantalla



- Despegue el cable de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 8 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 10 — Abrir la pantalla



- Voltee la computadora y abra la pantalla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 12 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 13 — Alinee los agujeros para tornillos



- Alinee los agujeros para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.

Paso 14 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 15 — Reemplace los tornillos



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 16 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 17 — Adherir los cables



- Adhiera el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la base de la computadora.

Paso 18 — Conecte el cable de la pantalla



- Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la placa del sistema.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 19 — Alinee el agujero del tornillo



- Alinee el agujero del tornillo en el soporte del cable de la pantalla con el agujero del tornillo de la placa base.

Paso 20 — Reemplace el tornillo



- Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.

© iFixit — CC BY-NC-SA