
Dell Inspiron 15 7560 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Retire los tornillos




ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

- Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje del disco duro al reposamanos y al ensamblaje del teclado.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Levantando el disco duro



- Levante el ensamblaje del disco duro del reposamanos y el ensamblaje del teclado.


Paso 3 — Desconecte el intercalador



- Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto del disco duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.


Paso 5 — Levantando el soporte del disco duro



- Levante el soporte del disco duro del disco duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6 — Alinee los orificios para tornillos



- Alinee los orificios para tornillos en el soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el NUEVO disco duro.


Paso 7 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 8 — Conecte el intercalador



- Conecte el dispositivo de interposición al ensamblaje del disco duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Alinee los orificios para tornillos



- Alinee los orificios para tornillos del conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos del reposamanos y el conjunto del teclado.

Paso 10 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje del disco duro al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

© iFixit — CC BY-NC-SA