



Reemplazo de RAM iMac Intel 27" EMC 2546

Para un impulso de energía fácil, reemplazar el...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Para un impulso de energía fácil, reemplazar el RAM de la única actualización que no requiere cortar el adhesivo detrás de la pantalla . Reemplaza la memoria RAM para tener mayores prestaciones y velocidad. Es el único reemplazo que no requiere que cortes

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)

recommended

PARTES:

[iMac Intel 27" EMC 2546 \(Late 2012\)](#)
[Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[PC3L-12800 2 GB RAM Chip](#) (1)

[PC3L-12800 4 GB RAM Chip](#) (1)

[PC3L-12800 8 GB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — Abre la puerta de la RAM



- Manteniendo la pantalla firmemente, use una punta plana para hacer presión en el botón de apertura del compartimento de la memoria RAM. Este se encuentra localizado justo por encima del enchufe.

 Quizás debas presionar bastante fuerte hasta que se abra la puerta del compartimento.

Paso 2 — Retira la puerta de la memoria RAM



- Remueve la puerta del compartimento de memoria RAM.

Paso 3 — Desbloquear la bandeja de RAM



ⓘ La bandeja de memoria esta trabada en posicion vertical con dos pestañas grises.

- Usa los dedos pulgares o indices para empujar las pestañas hacia afuera y asi destrabar la bandeja
- Tira de las pestañas de seguridad hacia afuera y abajo llevando la bandeja de la memoria hasta casi una posicion horizontal.

Paso 4 — Retira la RAM



- Retira una barra de RAM tomándola con las dos manos y tirando hacia afuera de la bandeja de RAM.
- ☑ Los módulos RAM están codificados para que solo puedan instalarse en la orientación adecuada. Ten en cuenta dónde está la sección más corta de contactos al quitar y reinstalar tu RAM.
- Para instalar un nuevo módulo, insértalo en la ranura deseada de la bandeja y presiónalo firmemente en su lugar. Empuja la bandeja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
- Vuelve a insertar la puerta de acceso a la memoria RAM en su lugar.

Lleva tus residuos electrónicos a un [R2 o e-Stewards certified recycler](#).

¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a [solución de problemas básicos](#), o pide ayuda a nuestra [Comunidad de respuestas](#)].