Sustitución de la batería del UE BOOM 2

La batería está situada bajo la tapa superior...

Escrito por: Brandon Yowakim

INTRODUCCIÓN

La batería está situada bajo la tapa superior del UE Boom 2. Se sujeta con 4 tornillos y se puede cambiar con un destornillador sencillo y un spudger.

HERRAMIENTAS:

Metal Spudger Set (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)

PARTES:

Logitech UE Boom 1/2/3 Battery (1)

Paso 1 — Batería

- Primero, retira el anillo en D de la parte inferior del UE Boom 2, en el extremo opuesto al botón de encendido.
- Quítalo girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

Paso 2

- Después de quitar el anillo en D, quita la cubierta de goma del puerto.

Paso 3

- Quita la tira de goma con un spudger de metal.
- Pásalo alrededor del borde de la tira de goma, levantando lentamente el borde.

Paso 4

- Sigue quitando la tira de goma por el costado.

Paso 5





- Usa un destornillador Phillips n.° 2 para destornillar los cuatro tornillos de 15 mm de la parte inferior del altavoz. NO ABRAS EL LADO CON LA TAPA ROJA (COMO SE MUESTRA EN ALGUNAS IMÁGENES), LA BATERÍA ESTÁ EN EL LADO OPUESTO.

- Usa un spudger de metal para levantar la tapa de plástico.

Paso 6



- Desenrolla con cuidado el cable con un spudger de plástico y desenchúfalo de la placa base.
- Extrae lentamente la batería y manéjala con cuidado.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.