Dell Inspiron 1410 Reemplazo de módulos de memoria

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Levantando el módulo de memoria



PRECAUCIÓN: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en Antes de comenzar.

AVISO: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

Paso 2 — Sacando el módulo



- Sacar el módulo del conector.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Alineando la muesca



- Alinee la muesca en el conector del borde del módulo con la pestaña en la ranura del conector.

Paso 4 — Instalando el módulo de memoria



- Deslice el NUEVO módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si el módulo no hace clic en su lugar, retírelo y vuelva a instalarlo.

ⓘ NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

© iFixit — CC BY-NC-SA

© iFixit — CC BY-NC-SA